

# arco series



## ARCO-4-T

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 07/04/2026

 **DAS AUDIO**

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Recintos inyectados en plástico ABS
- Tamaño pequeño y superficie pintable
- Soporte de pared/techo incluido
- Transformador de línea multipaso

## DESCRIPCIÓN

Altavoz de 4" con cono impermeable de polipropileno y tweeter de neodimio de 19 mm para unos agudos brillantes. El ARCO-4T incorpora un sistema de protección de sobrecarga que protege las altavoces. El recinto dispone de 4 puntos de suspensión M6 y puntos de anclaje para el cable de seguridad. Las versiones "T" van equipadas con transformador de línea multipaso.

Disponible en versión intemperie normativa IP54.

El embalaje de este modelo incluye 2 unidades del producto y 2 soportes de montaje AX-4RM (o AX-4RM-W en la versión en blanco).

# ARCO-4-T

---

## DATOS TÉCNICOS

### Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	72 Hz – 22 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	90°
Cobertura Vertical	90°
Impedancia Nominal	8 ohms
Tomas Transformador 70 V	2.5 W-5 W-7.5 W
Tomas Transformador 100 V	5 W-10 W-15 W
Potencia RMS	50 W
Potencia (pico)	200 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	86 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	109 dB
Amplificador Recomendado	INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A404
Procesador Recomendado	INTEGRAL-M88 INTEGRAL-MA1604 INTEGRAL-MA1004

### Conectores

Conector de Entrada de Audio	Spring Terminals
Conector Salida de Audio	Spring Terminals

# ARCO-4-T

## Recinto

Construcción del Recinto	ABS Alto Impacto
Geometría del Recinto	Trapezoidal
Color	Negro
Dimensiones ( Al x An x Pr )	210 x 135 x 140 mm 8,3 x 5,3 x 5,5 in
Peso Neto	1,6 kg ( 3,5 lb )

## Componentes

Transductor LF	4G
Transductor HF	TWT-4

## Envío

Dimensiones de Embalaje ( H x W x D )	325 x 330 x 170 mm 12,8 x 13,0 x 6,7 in
Peso de Envío	2,2 kg ( 4,9 lb )

# ARCO-4-T

## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
<b>Sistema</b>		
ARCO-4-T		10404510
<b>Piezas de Recambio</b>		
4G	Cono Transductor	10205200
TWT-4	Diafragma	10212080
<b>Accesorios</b>		
AXA-AC	Installation & Stacking Acc.	10104370
AXU-AC4	Installation & Stacking Acc.	10104330
KIT-IP-ARCO	Installation & Stacking Acc.	10404660

# ARCO-4-T